

ION INDUSTRIES



ION INDUSTRIES Installatie Handleiding Smart Tuya App

Ga naar de Apple App Store/Google Play Store en download de Tuya Smart App. Open de App en lees verder hoe je de Smart wifi dimmer installeert.




Het installeren van de Tuya Smart App


Stap 1: Open de Tuya Smart App en accepteer de Privacy Policy. Klik vervolgens op de "Nieuw account" knop. Voer uw e-mailadres in en klik op de knop "Verificatiecode ophalen".



Indien u beschikt over een Google of Apple account, kunt u daar direct mee inloggen door onderaan op het bijbehorende symbool (de "G" van google of het "appeltje" van Apple) te klikken. (Indien u al beschikt over een Google/Apple account, log dan in en ga verder naar stap 4.)




Stap 2: Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met een verificatiecode van Tuya. Open de Tuya Smart App en vul nu de verificatiecode in.



Stap 3: Stel vervolgens een wachtwoord in en klik op de knop "Doorgaan". Let op: het wachtwoord moet uit minimaal 6 en maximaal 20 karakters bestaan en moet een combinatie zijn van letters en cijfers.



Stap 4: De Tuya Smart App vraagt nu toestemming om o.a. data te verzamelen. Klik op "Go to App" en accepteer vervolgens alle voorwaarden waar de App om vraagt.




Het activeren van de Tuya Smart App.

Stap 5: Sluit de dimmer aan zoals in de technische specificaties is beschreven.

Stap 6: Zet nu de lamp aan die door de dimmer wordt aangestuurd. Druk driemaal achter elkaar op de knop van de dimmer. Tussen elke druk moet +/- een halve seconde zitten (één seconde is te veel). Bij de derde en laatste druk houd je de knop ingedrukt totdat de lamp begint te knipperen (de lamp zal eerst kort uitgaan voordat deze start met knipperen).

Stap 7: Om de dimmer te configureren dienen de locatie services, de wifi- en bluetooth functionaliteit van de telefoon aan te staan ("Enable wifi" en "Enable bluetooth" op het scherm).

Klik onderaan de Tuya Smart App op "Mijn familie" en klik daarna op de knop "Toestel toevoegen".



Swipe eventuele meldingen binnen de Tuya Smart App weg.

Klik vervolgens bovenaan het scherm op "Auto Scan". Indien "Schakel wifi in" aangevinkt staat, klik dan op "Begin met scannen".


Wanneer dit niet het geval is, klik eerst op "Schakel wifi in" en vervolgens op "Begin met scannen". Hetzelfde is van toepassing indien "Schakel bluetooth in" niet aangevinkt staat.




ION INDUSTRIES
Symfonielaan 12
3438 EV Nieuwegein
Nederland

+31 (0)85 – 489 05 25
www.ionindustries.com
info@ionindustries.com


Stap 8:
Wacht totdat de Tuya Smart app de dimmer herkend heeft. Klik vervolgens op “Volgende”.




Stap 10:
Zojust heeft u de dimmer succesvol in de Tuya Smart App geïnstalleerd. Wanneer u terugkeert naar de homepage kunt u de dimmer bedienen. Hiervoor klikt u op de verbonden dimmer en voert u de gewenste actie uit.




Stap 1:
Klik op een van de dimmers in de Tuya Smart App.




Stap 4:
Selecteer de dimmers die u samen wilt voegen in een groep. Klik vervolgens op “Opslaan”.



Stap 9:
Klik nu op uw eigen wifinetwerk, vul het bijbehorende wachtwoord in en klik vervolgens op “Bevestigen”. De dimmer wordt nu geïnstalleerd binnen de Tuya Smart App (dit kan 10 tot 60 seconden duren).



Met het verslepen van de schuifbalk kunt u de lamp zachter of feller dimmen. Middels de “Power” knop kunt u de dimmer aan- of uitschakelen. Daarnaast is het mogelijk om het minimale en maximale niveau van dimmen bij te werken. Hiervoor klikt u rechts-onder op “Setting”.



Stap 2:
Klik op het pen icoontje linksboven op het scherm.



Stap 5:
U krijgt nu een menu waar u de naam van uw groep kunt invullen, bijvoorbeeld “ION WIFI DIMMER groepeer”. Voer de door u gewenste naam in en klik op “Opslaan”.




Na de installatie opent een scherm waarin zichtbaar is dat de dimmer succesvol toegevoegd is. Klik nu op “Doorgaan”.

Het samenvoegen van verschillende dimmers in één groep

U kunt de weergegeven naam van de dimmer aanpassen door op het icoontje met het potloodje te klikken.

Wanneer u gebruik maakt van meerdere Smart wifi dimmers kunt u deze koppelen aan één groep. Hiermee kunt u tegelijkertijd alle gekozen dimmers aan- of uitschakelen.

Stap 3:
Klik op “Creëer groep”(zie foto)



Op de “Mijn familie” pagina is de zojuist aangemaakte groep zichtbaar. Wanneer u de groep aanklikt en vervolgens op de “Power” knop klikt, zullen alle aangesloten dimmers aan- of uitschakelen.

